

Інструкція з налаштування Pantech 190

1. Модем має автоінсталяцію або диск з драйверами для встановлення програмного забезпечення .



2. Встановіть драйвер та програму VZAccess.
3. Запускаємо програму VZAccess та вставляємо модем до USB порту.

В самій програмі є рядок, який містить наступну інформацію:
назву модема та рівень покриття оператора. Потім програму необхідно
звернути на передню панель чи залишити без змін.



4. Наступним етапом є налаштування підключення до мережі Internet

Для Windows XP:

Натискаємо "Пуск" - "Панель управління" - "Сетеве підключення" - "Создать новое подключение"
"Подключение к Интернет" - "через обычный модем" - далі прописуємо параметри оператора,
а саме: "телефон дозвона" #777, логин - IT, пароль - IT, назва підключення - Intertelecom

Для Windows 7, Vista, MacOS, Linux

Натискаємо "Пуск" - "Панель управління" - "Сеть и Интернет" - "Центр управления сетями и
общим доступом" - "Добавить новое подключение" - "комутированное или телефонное" (зависит
от версии Windows) - далі прописуємо параметри оператора, а саме: "телефон дозвона" #777,
логин - IT, пароль - IT, назва підключення - Intertelecom

5. Після закінчення процедури налаштування, Вам необхідно натиснути "Вызов" або "Подключиться"
Після перевірки логіна і пароля Вам буде доступно користування мережею Internet.



6. Контролювати залишок коштів на Вашому рахунку та змінювати тарифний пакет
можна за допомогою системи самообслуговування на сайті Intertelecom.ua
Поповнити рахунок можна за допомогою автоматів поповнення,
через сайт intertelecom.ua, а також в торгівельній мережі "Техникс".

Комплектація

Модем, Інструкція з налаштування та гарантійний талон

Характеристика

1. Швидкість під час роботи за за технологією CDMA 2000 EVDO Rev.A до 3,1 Мбіт/с для
даних, що завантажуються, та до 1,8 Мбіт/с для даних, що відправляються.
2. Підтримка роботи GSM операторів (Укртелеком, Київстар, МТС, Life)

Системні вимоги

1. Процесор із тактовою частотою не менше 500 Мгц.
2. Оперативна пам'ять 128 Мб.
3. Вільний порт USB
4. Мінімум 50 Мб вільного місця на жорсткому диску
5. Дисплей із роздільною здатністю 800x600
6. Операційна система XP/Vista/7

Рекомендації щодо експлуатації

1. Модем повинен зберігатися в місцях, де немає пилу.
2. Не допускайте потрапляння вологи в модем та на його корпус.
3. Не допускайте механічних пошкоджень модему.
4. Не намагайтесь розібрати модем. Це стане причиною втрати права на безкоштовне
гарантійне обслуговування пристрою.
5. Температурний режим для нормального функціонування пристрою +5С до +55С

Загальні правила

1. Не користуйтесь модемом у місцях де це заборонено або небезпечно (наприклад, на
борту літаків, медичних установах)
2. Перед виключенням модему від компютера завершіть роботу програмного забезпечення.
3. Дотримуйтесь вимог законів, правил, знаків, що регламентують використання мобільних пристроїв.
4. Відключайте модем у разі перебування поблизу слухових апаратів, кардіостимуляторів, ті іншого
медичного обладнання.

Інструкція з налаштування SIM карти

1. Модем має автоінсталяцію або диск з драйверами для встановлення програмного забезпечення.
2. Встановіть драйвер та програму VZAccess.



3. Запускаємо програму VZAccess та вставляємо модем до USB порту. В самій програмі є рядок, який містить наступну інформацію: назву модема та рівень покриття оператора. Далі необхідно натиснути "Network Selection" далі рядок Network Mode вибираємо "GSM" у з'явившомуся вікні натискаємо "Ок", таким чином погоджуємося з користуванням GSM стандартом. Потім програму необхідно звернути на передню панель чи залишити без змін.
4. Наступним етапом є налаштування підключення до мережі Internet



Для Windows XP:

Натискаємо "Пуск" - "Панель управління" - "Сетеве підключення" - "Создать новое подключение" "Подключение к Интернет" - "через обычный модем" - далі прописуємо параметри оператора візьмемо приклад - оператор Укртелеком (UTEL): Логін та пароль залишаємо порожнім, телефон дозвона: *99***1# Строка ініціалізації (прописується в модемі) `at+cgdcont=1,"ip","3g.utel.ua"`

Для Windows 7, Vista, MacOS, Linux

Натискаємо "Пуск" - "Панель управління" - "Сеть и Интернет" - "Центр управления сетями и общим доступом" - "Добавить новое подключение" - "комутированное или телефонное" (зависит от версии Windows) - далі прописуємо параметри оператора, а саме: візьмемо приклад - оператор Укртелеком (UTEL): Логін та пароль залишаємо порожнім, телефон дозвона: *99***1# Строка ініціалізації (прописується в модемі) `at+cgdcont=1,"ip","3g.utel.ua"`

5. Після закінчення процедури налаштування, Вам необхідно натиснути "Вызов" або "Подключиться"

Після перевірки логіна і пароля Вам буде доступно користування мережею Internet.



6. Контролювати залишок коштів на Вашому рахунку та змінювати тарифний пакет можна за допомогою системи самообслуговування на офіційному сайті оператора. Поповнити рахунок можна за допомогою автоматів поповнення, а також в торгівельній мережі "Техник".

Комплектація

Модем, Інструкція з налаштування та гарантійний талон, диск з програмним забезпеченням

Характеристика

1. Швидкість під час роботи за за технологією CDMA 2000 EVDO Rev.A до 3,1 Мбіт/с для даних, що завантажуються, та до 1,8 Мбіт/с для даних, що відправляються.
2. Підтримка роботи GSM операторів (Укртелеком, Київстар, МТС, Life)

Системні вимоги

1. Процесор із тактовою частотою не менше 500 Мгц.
2. Оперативна пам'ять 128 Мб.
3. Вільний порт USB
4. Мінімум 50 Мб вільного місця на жорсткому диску
5. Дисплей із роздільною здатністю 800x600
6. Операційна система XP/Vista/7

Рекомендації щодо експлуатації

1. Модем повинен зберігатися в місцях, де немає пилу.
2. Не допускайте потрапляння вологи в модем та на його корпус.
3. Не допускайте механічних пошкоджень модему.
4. Не намагайтесь розібрати модем. Це стане причиною втрати права на безкоштовне гарантійне обслуговування пристрою.
5. Температурний режим для нормального функціонування пристрою +5C до +55C

Загальні правила

1. Не користуйтесь модемом у місцях де це заборонено або небезпечно (наприклад, на борту літаків, медичних установах)
2. Перед виключенням модему від компютера завершіть роботу програмного забезпечення.
3. Дотримуйтесь вимог законів, правил, знаків, що регламентують використання мобільних пристроїв.
4. Відключайте модем у разі перебування поблизу слухових апаратів, кардіостимуляторів, ті іншого медичного обладнання.